XD DISCO

www.XDsoftware.es

La aplicación XD se puede configurar para realizar los cálculos de retención de impuestos.

Descripción de los Módulos

Terminal de Caja

Terminal de Caja de XDDisco ejecutable principal instalado con XD Disco , se utiliza para registrar los productos.

Terminal de Consulta

Es un módulo opcional y lo podemos encontrar en la carpeta "tools/ XDDiscoP" de la carpeta de instalación XD. Se utiliza para consultar el consumo de los clientes sus tarjetas y permite la visualización de vídeos publicitarios.

Terminal de la Puerta

Es un módulo opcional utilizado para comprobar los pagos de las tarjetas en la entrada / realizar la activación de tarjetas. En este módulo se comparte con el terminal de consulta.

Gestión On line



El módulo de Gestión On Line fue creado para la gestión para que los usuarios puedan ver varias estadísticas del establecimiento. Se puede encontrar en "tools" / XDDiscoOnline"

Disco Check-in



El módulo Check-in, se utiliza para identificar a los clientes a la entrada del establecimiento. Se puede encontrar en "tools/XDDiscoCheckin"

XD SOFTWARE. S.L.
www.xdsoftware.es
info@xdsoftware.es
Ctra. de la Esclusa, 11.
Edificio Galia Puerto
41011 Sevilla
(+34) 912 907 872
(+34) 955 283 964
(+34) 602 217 976

Métodos del proceso de funcionamiento

Pago en mostrador

Proceso similar a ventas en mostrador se trabaja en un puesto fijo.

Tarjetas

Al usar este método, se crean (opcionalmente) serie de tarjetas asociado con numeración manual de las tarjetas. El pago con tarjeta se realiza en a caja donde se puede introducir el número de tarjeta o cerrar la cuenta con indicación de la serie correspondiente.

Sistema Online

En este método se relaciona la serie de tarjetas y el consumo, los pagos se realizan con la tarjeta física. La aplicación guarda la asociación número de tarjeta con el consumo. Este método es el más común en los locales XDDisco.

Sistema de Registro de la forma de Pago en el Acto

El XD puede trabajar en la forma de pago en el acto, es decir. El cliente va a la barra, pide la bebida y paga al recibir la bebida.

Para poder configurar esta forma XD sólo tienes que seguir estos pasos:

1. Acceso a la configuración de terminales que queremos configurar y cambie el campo "mesa por defecto" para el campo “Establecimiento” (Barra) y sólo la usamos en el terminal que desee, por ejemplo el 1.



2. A continuación, configurar el acceso de los usuarios a la página con el botón de función FCONTA_N el parámetro id y el modo previsto de pago, que en este caso es 1 (Pago en Efectivo).



3. Comenzar a registrar las bebidas.

Sistema de Registro con tarjetas

En este sistema las tarjetas pueden ser definidas con una serie con un consumo mínimo para cada una. El registro se realiza con el consumo cuando se entrega a la caja y se cierra de las siguientes formas:

Para el registro del consumo con tarjeta, puede usar la función TABLAUTO para habilitar una tarjeta para el registro.

Después del registro, la cuenta puede ser cerrada con la función MINIMO que cierra la cuenta sin consumo mínimo incluido.

Aplicación del consumo mínimo (PCONSUMO_N/PCONSUMO)

Caso de utilizar consumo mínimo debe de configurar series de tarjetas para consumos mínimos.

Acceda a configuraciones de "Series de Tarjetas".



Aquí se debe definir una o más series que se utilizarán en las tarjetas, el nombre de la serie, desde la tarjeta a la tarjeta, el consumo mínimo que han de aplicarse en esta serie. También puede establecer un precio para estas tarjetas de la serie definida por el usuario, así como reservar una serie para su uso solamente en las mesas.

Una vez configurados las series de tarjetas para la aplicación con el consumo mínimo debe utilizar la función PCONSUMO_N donde el parámetro es el número de la serie que previamente hemos configurado para la aplicación de las tarjetas de consumo mínimos.

En el ejemplo de la imagen en el parámetro sería "3" para la aplicación de consumo mínimo para los hombres.

En algunos casos las tarjetas contienen números impresos en el papel, que pueden ser utilizados para definir las gamas de tarjetas y serie establecidas.

Utilizando la función TABLA se define el número de una mesa o tarjeta de registro de consumo.

Para cerrar la cuenta utilizaremos la función PCONSUMO que identificará la serie de la tarjeta y aplicará el consumo mínimo correspondiente automáticamente.

Configuración de Series de Tarjetas

La serie de tarjetas se utiliza para aplicar las condiciones especiales en las consumiciones y en los pagos. Se utilizan para crear, por ejemplo, un consumo mínimo aplicado a un grupo determinado de clientes o incluso trabajar con una línea de precios.

Para configurar una serie de tarjetas, siga estos pasos:

1. Los Configuración de la aplicación abierta.

2. Acceda a la opción "Tarjeta de la serie":

3. Opciones de la “Serie de Tarjeta:"



1. Identificación de la serie, para que sea posible asociar una función (por ejemplo PCONSUMO_N, en el parámetro se identifica la serie).
2. Nombre de la serie. (Hombre, mujer, VIPS).
3. Intervalo de tarjetas asociadas. Por ejemplo desde la tarjeta 1000 a la 2000, estamos asociando esas tarjetas a la serie en cuestión.
4. Consumo mínimo que debe ser aplicado.
5. Límite Máximo de consumo.
6. Línea de precios de los artículos a utilizar (1,2,3,4,5).
7. Serie reservada para las mesas. Al activar esta opción, las tarjetas asociadas funcionan con el mismo comportamiento que de las mesas. XD Disco tiene varias opciones es para tarjetas, por ejemplo, impedir que una misma tarjeta sea usada varias veces en la misma sesión.
8. Serie reservada a tarjetas pre pago. Estas tarjetas tienen un comportamiento especial.
9. Serie reservada para consumos internos del personal.
10. Serie reservada, precio de entrada es para consumo.

Configuración de Sistema de Ofertas (Ladies Night)

El XD Disco ofrece un entorno especial para noches especiales en bares y discotecas, donde podremos configurar varios parámetros para ajustar las ofertas de acuerdo al evento a alcanzar. En este ejemplo vamos a configurar dos bebidas que se ofrecen con las tarjetas configuradas para las mujeres.

1. Para acceder a esta configuración tenemos que acceder al panel de configuración XD y seleccione la opción "Oferta Ladies Night".



NOTA: Para poder configurar el sistema de ofertas, tenemos que tener creado Previamente una serie de tarjetas. Para configurar serie de la tarjeta, haga clic en el botón "Serie de la Tarjeta" y rellenar los datos en función de las necesidades. Ejemplo:



1. La ventana de configuración tiene 2 partes principales, Ofertas, Condiciones y exclusiones.
   a) Visualización de Ofertas, desde donde podemos ver todas las ofertas existentes en el sistema.
   b) Configuración, desde donde podemos alterar o añadir las reglas que hacen que esa oferta sea aplicada o no, y se agregan exclusiones a dicha regla.

2. En la ficha Condiciones son:

a) "Serie", es el campo donde indicamos qué serie de esta oferta será aplicado. En nuestro caso, elegimos la serie que define para las Mujeres.

b) "Valor máximo unidad", este campo indica el precio máximo de la bebida para ofrecer. Si supera esta cantidad, el artículo será registrado en la diferencia entre el precio del artículo y el valor máximo unidad. Cuando este campo no es llenado o llenado con 0 (cero), no hay límite en el valor máximo unidad. Ejemplo: Registrada la bebida por 10 €, Valor máximo unidad 5€, la bebida es registrado a un precio de 5 €.

c) 2.3. "Cantidad Máxima" es el campo donde se puede definir el número de artículos que se ofrecerán. En nuestro caso registramos 2. Este campo es obligatorio, si usted no quiere tener que limitar artículo lata llenar con un número alto (ejemplo: 999999999).

d) "Tope" es el campo que define lo que queremos limitar en efectivo que el sistema ofrece. Cuando este campo está vacío o lleno con 0 (cero), no hay ningún límite a la oferta en efectivo.

Ejemplo: Registrar 3 bebidas de 2,50 €, tope actual de 5 €, la tarjeta cierra las 2 bebidas de oferta y la tercera con un precio de 2,50 €.

e) Lista de Bebidas y Familias, son listas en las que se definen los artículos y las familias que se ofrecerán.

3. Dentro de la ficha de Exclusiones tenemos:

3.1. Artículos, donde podemos indicar que artículos no serán ofrecidos.

3.2. Familias, donde indicamos que familias no serán ofrecidas.

3.3. Barra, que indica las diferentes barras que no utilizarán esta oferta.

4. Al final de la configuración se mostrará lo siguiente:



5. Para comprobar todo lo que hemos configurado, basta con seleccionar una tarjeta, correspondiente a la serie de "Mujeres" y registrar un Vodka.

Configuración del Sistema de Happy Hours.

XD permite configurar Happy Hours para que los precios de los artículos sean diferentes dentro de un espacio de tiempo.

Para acceder a esta configuración tenemos que abrir el panel de configuración de XD y seleccionar la opción "Happy Hours".



Al seleccionar "Happy Hours", se presenta una ventana en la que podemos configurar diferentes parámetros:



En esta ventana nos encontramos con:

1 - Nombre de la “Happy Hour”.

2 - Fecha de inicio y de finalización.

3 - Hora de inicio y hora de finalización.

4 - Terminales donde se aplicará esta Hora Feliz.

5 - La línea de precio de los productos que van a trabajar (1, 2, 3,4 ,5).

Funciones XDDISCO

FIRMAR

Cierra tarjeta/mesa aplicando el descuento del 100%

EXCEDE

Permite pasar el valor límite de consumo.

GUARDARROPA

Módulo de gestión del guardarropa.

BLOQUEAR

Bloquea y agrega observaciones en las tarjetas.

DBLOQUEAR

Desbloquea tarjetas.

PAGARVARIOS

Permite el pago de varias mesas /tarjetas al mismo tiempo.

OFRECER

Ofrece el próximo consumo registrado.

SUMA

Presenta el sumatorio de varias tarjetas.

XD SOFTWARE. S.L.
www.xdsoftware.es
info@xdsoftware.es
Ctra. de la Esclusa, 11.
Edificio Galia Puerto
41011 Sevilla
(+34) 912 907 872
(+34) 955 283 964
(+34) 602 217 976